«Защита чувствительных к электростатическому разряду компонентов достигается путем обеспечения надежного заземления, чтобы привести все антистатические материалы и персонал к равному электрическому потенциалу. Все проводящие и рассеивающие элементы в рабочей зоне, включая персонал, должны быть связаны или электрически связаны с проверенной землей или общей точкой подключения. Это соединение приводит к распределению заряда, которое выравнивает потенциал между всеми устройствами и персоналом и исключает изменения ESD событий для устройств, чувствительных к ESD устройств». [CLC/TR 61340-5-2 Руководство пользователя Системы заземления / соединения, раздел 4.4.1 Введение]

«В тех случаях, когда используется система эквипотенциального соединения, важно убедиться, что общая точка соединения достаточно проводящая. Сопротивление общей точки соединения между любыми двумя элементами ESD управления должно быть менее 1 Ом при измерении с помощью омметра постоянного тока, способного измерять сопротивление от 0.1 до 1x106 Ом с минимальным напряжением разомкнутой цепи 1.5В.» [CLC/TR 61340-5-2 Руководство пользователя Системы заземления / соединения, раздел 4.4.4.3 Эквипотенциальное соединение.]

Провода заземления с конической насадкой применяются для подключения антистатических настольных или напольных покрытий находящихся на рабочих местах к шине заземления, для обеспечения надежного заземления, в зонах УЗЭ (защищенных от ЭСР зонах).

Особенности:

- Диаметр 2.4 мм, изоляция из ПВХ.
- Семь сдвоенных мишурных жил проводника, обеспечивают гибкость и высокую прочность при растяжении.
- Низкопрофильная коническая головка помогает предотвратить отключение шнура от антистатического коврика.
- Встроенное 10 мм гнездо в конической насадке, подходит для кнопки 10 мм на коврике.
- Встроенный токоограничивающий резистор 1 МОм (1x10E6 Ом) в конической насадке (если не указано иное).
- Цвет – черный.

Информация для заказа

Артикул	Код	Описание
231265	J6476	Провод с конической насадкой для заземления, прямой (гнездо 10ММ / кольцевой наконечник М5, длина 1.7М, 0 МОм)
231266	J6477	Провод с конической насадкой для заземления, прямой (гнездо 10ММ / гнездо 10ММ, длина 1.7М, 0 МОм)
231267	J6484	Провод с конической насадкой для заземления, прямой (гнездо 10ММ / гнездо 10ММ, длина 4.5М, 1 МОм)
231280	J6486	Провод с конической насадкой для заземления, прямой (гнездо 10ММ / кольцевой наконечник М5, длина 4.5М, 1 МОм)

Если не указано иное, допуск ± 10%.
Характеристики и процедуры могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления
Цвет и текстура может отличаться от изображенной на экране или в распечатке, а также может варьироваться и зависит от партии.

Провод с конической насадкой для заземления, прямой

№ технического описания: **231265**	**Дата создания**: Март 2019	DESCO DESCO EUROPE	Продукция производства концерна Desco Industries Inc. (США), Desco Europe (Великобритания)	ESD-Line.ru